



Sonderposten Magnetfußantenne 170106

Gesamtlänge Antenne: 26,5 cm

Kabellänge: 2m

Kabeltyp: RG174

HF-Stecker: SMA male

Laut Messung geeignete Frequenzbereiche und zugehörige Daten

(siehe Messdiagramme auf der nächsten Seite):

| Frequenz | VSWR | Impedanz |
|-----------|------|------------------|
| 197 MHz | 1,2 | 50 Ohm + j10 Ohm |
| 726 MHz | 1,7 | 30 Ohm + j6 Ohm |
| 868 MHz | 1,5 | 48 Ohm + j21 Ohm |
| 1,076 GHz | 1,13 | 56 Ohm – j2 Ohm |
| 1,459 GHz | 1,33 | 42 Ohm + j10 Ohm |
| 1,847 GHz | 1,05 | 52 Ohm |

